

Características

El módulo M3PAR es un módulo para manejar equipos paralelos para cortinas de origen chino a través del control remoto.

Funcionamiento

Modos de funcionamiento:

1 - *Con el mismo botón del control remoto la cortina sube y baja:*

Grabar el o los controles remotos SOLO en el canal 1 (**pulsador CR1**).

1er pulso largo: sube

2do pulso largo: baja

3er pulso largo sube.

etc..

Pulso corto: para.

2 - *Funcionamiento con dos botones. Un botón solo sube, el otro solo baja.*

Grabar un botón del control remoto en el canal1 (**pulsador CR1**), grabar el botón 2 en el canal 2 (**pulsador CR2**)

Se utilizan controles remotos de 2 botones. Con un pulso corto, con cualquier botón, la cortina para. Con un pulso largo, con un botón la cortina sube y con el otro botón la cortina baja.

NOTA: si se graba un código en el canal 2 (CR2), el modulo solo funcionara en el modo "dos botones"

Para volver al modo "un botón" borrar los controles remotos

Grabación del control remoto:

Se debe presionar el botón "CR1" o "CR2", sin soltar, se presiona un botón del control remoto.

El led se apagará una vez indicando que se grabó el código.

(Permite grabar controles remotos de 12 bits y de 28 bits)

Borrado del código

Se debe pulsar el botón "CR1" y el botón "CR2" durante 15 segundos, se borraran los códigos grabados. El led se apagara indicando que se borró el código.

Conexión:

